

Prologue FOUR

Stereo koncový zesilovač

Tento koncový zesilovač vychází z oblíbeného modelu ONE, je však vybaven novými vodiči a systémem obvodů s fázovým rozdělovačem. Výsledná nulová negativní zpětná vazba pak znamená ještě více přirozené tonality a celkovou vyšší muzikálnost jeho projevu. Samozřejmě je opět použito soft-startu, elektronkové přístrojové pojistky a AdaptiveAutobiasu.



Technické parametry:

Výkon: 2 x 35 Watt / AdaptiveAutoBias

Frekvenční rozsah: 20Hz – 85kHz +/- 0,5dB

Zkreslení THD: 0,25% při 1W, méně jak 1% při plném výkonu

Odstup signál šum: 89dB

Vstupní impedance: 100kOhm

Vstupní citlivost: 775mV

Vstupy: 1 pár RCA

Výstupy: 2 x 3 výstupní terminály pro 4 nebo 8 Ohm

Elektronky: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x EL34

Napájecí napětí: 230V +/-5%, 50Hz

Hmotnost: 17 kg

Rozměry: 395mm x 280mm x 190mm (HxŠxV)

Provedení: černý nebo stříbrný čelní panel

